

## Avide Design Mennyezeti Lámpa Yvette 90W(45+45) RF Távirányítóval

<b>Termékkód:</b>	ADO3S-YV-2.4G
<b>Termék honlap:</b>	
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2024-10-03

**Oldalszám:** 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097944289
Garancia:	3év
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	1/b 5/k 40/r
Megfelelőség:	CE

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	90W
Feszültség tartomány:	200-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	7 110lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	30 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

## DOBOZ KÉP



**Termékkód:** ADO3S-YV-2.4G  
**Termék honlap:**  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2024-10-03  
**Oldalszám:** 2/3

### TERMÉKMÉRET

**Átmérő:** 520mm  
**Magasság:** 520mm

### TERMÉKDOBOZ

**Vonalkód:** 5999097944289  
**Csomagolás:** 1/b 5/k 40/r  
**Méret:** 520mm x 570mm x 75mm  
**Nettó súly:** 2 526g  
**Bruttó súly:** 3 120g

### KARTON

**Vonalkód:** 5999097944296  
**Csomagolás:** 1/b 5/k 40/r  
**Méret:** 590mm x 400mm x 570mm  
**Nettó súly:** 12,63kg  
**Bruttó súly:** 15,6kg


### RAKLAP PÉLDA

**Magasság:**  
**Szélesség:** 120cm (std Euro pallet)  
**Mélység:** 80cm (std Euro pallet)  
**Karton / raklap:** 8karton/raklap  
**Karton / sor:**  
**Nettó súly:** 101,04kg  
**Bruttó súly:** 124,8kg

### TERMÉK KÉP



### KÖRVONAL



**Termékkód:** ADO3S-YV-2.4G

**Termék honlap:**

**QR kód:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Kiállítás:** 2024-10-03

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Oldalszám:** 3/3

## TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a lámpával!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg háromszor röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a leválasztás sikeres volt, a lámpa több alkalommal felvillan és ez jelzi a leválasztás sikerességét.

A termék rádiófrekvenciás távirányítójának segítségével, a módok közötti váltásokon kívül, lehetőségünk van fényerő és színhőmérséklet állítására, valamint időzítő funkció bekapcsolására. Egyszeri megnyomással 5perces, kétszeri megnyomással 30perces időzítőt állíthatunk be és harmadik megnyomásra kikapcsolhatjuk az időzítő funkciót.

A termék memória funkcióval rendelkezik, így távirányítóval történő kikapcsolás után, a következő bekapcsolásnál az előzőleg használt mód és fényerő lesz aktív.

Az mennyezeti lámpa kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.